

ZLOŽENIE POLOŽKY

(výrobok, receptúry)

Doplnkový modul

OBSAH:

Zloženie položky - funkcia je na objednávku.....	2
Postup: Definovanie zloženej položky/výrobku:.....	2
Úpravy zloženého výrobku, opravy, zámény surovín.....	3
Kópia iného výrobku – so známym zložením	4
Zobrazenie len zložených položiek výrobkov.....	4
Príjem zloženej položky, odpočet spotrebovaných položiek:.....	5
Recyklačný fond , využite funkcie „Zloženie položky“.....	6



Zloženie položky - funkcia je na objednávku.

Táto funkcia pomôže hlavne tam, kde skladová položka pozostáva z ďalších komponentov. Tejto zloženej položke sa priradí, z ktorých častí a v akom množstve pozostáva.

Napríklad:

- Receptúra výroby (výroba farieb, výroba pečiva...)
- Zloženie – zostava výrobku (nábytok)

Pri prijme takejto zloženej položky sa automaticky vytvorí výdajky na všetky zadané komponenty zloženej položky.

Každá zložená položka je evidovaná na skladovej karte. Tu doporučujeme odlišiť takúto zloženú položku iným strediskom.

Postup: Definovanie zloženej položky/výrobku:

V menu **VSTUP/OPRAVA** potvrdíme voľbu **Zoznam položiek / Zloženie položky**.

Každá nová zložená položka/ výrobok sa zadáva cez klávesu **<A>**.

Z políčka Číslo položky sa klávesou <F1> dostaneme do prehľadu skladu, kde si vyberieme a potvrdíme danú zloženú položku a nakoniec zadáme kusy (zadáваме najčastejšie 1). Cenu obdvt. najčastejšie ponecháme 0.

Oz	Porad	Stred	Číslo položky	Názov položky
>>	0	VK	PE54.T3000.188GLH	246832558166
	0	SU	HM.P3084	MOLYBDATORANGE MLB4SQ
	0	SU	PRULUC: NOVÝ ZÁZNAM	
	0	SU	Čís.strediska:	VK
	0	SU	Číslo tovaru:	F.1001
	0	SU	Počet MJ:	1,000
	0	SU	Váha MJ:	0,000
	0	SU	Odbytová cena:	0,000
	0	SU	Poznámka:	
>>	0			
	0	SU	[A N O [HOME]]	ZRUŠIŤ [ESC]
	0	SU		?????

Po ukončení máme takúto položku vo farebnom-žltom pásiku.

Teraz zadáme jednotlivé komponenty tejto položky a to cez klávesu **<R>**. Pred stlačením stojíme kurzorom na danom žltom riadku.

Opäť potom zo skladu vyberáme (napr. cez F1 z čísla tovaru) komponent s udaním počtu merných jednotiek, cenu odbyt s hodnotou 0.

	0 SU HM 2	Titanová beloba 828
>>	0 VK F.1001	Farba ABC
PRÍLOHU: NOVÝ ZÁZNAM ROVNAKÉHO DOKLADU		
	Čís.strediska:	SU
	Číslo tovaru:	SU.2001
	Počet MJ:	0,250
	Váha MJ:	0,000
	Odbytová cena:	0,000
	Poznámka:	
	A N O [HOME] ZRÚŠIť [ESC] ?????	

Príklad zadanej zloženej položky – výrobku:

Oz	Porad	Stred	Číslo položky	Názov položky	Počet MJ
	0	SU	HM.2	Titanová beloba 828	25,395
>>	0	VK	F.1001	Farba ABC	1,000
	0	SU	SU.2001	Surovina A	0,250
	0	SU	SU.2002	Surovina B	0,350
	0	SU	SU.3001	Surovina C	0,400

Úpravy zloženého výrobku, opravy, zámény surovín.

Pri potrebe opravy množstva surovín , opravujeme množstvá na surovine cez **kláves E**.

Ak potrebujeme zameniť surovinu, **doplňíme novú cez kláves R**. (stojíme na uvedenej zostave).

Oz	Porad	Stred	Číslo položky	Názov položky	Počet MJ
	0	SU	HM.2	Titanová beloba 828	25,395
>>	0	VK	F.1001	Farba ABC	1,000
	0	SU	SU.2001	Surovina A	0,250
	0	SU	SU.2002	Surovina B	0,350
	0	SU	SU.3001	Surovina C	0,400
	0	SU	SU.4001	Surovina D	0,400

Nepotrebný riadok – surovinu dáme zmazať cez **kláves DEL**. Potvrdíme označenie na mazanie.

0 SU SU.3
0 SU SU.4

!! OZNAČENIE ZÁZNAMU NA VYMAZANIE

Záznam NIE JE OZNAČENÝ na vymazanie

?? Chcete záznam označiť ??

Záznam bude zmazaný, ak danú kapitolu opustíme a až potom potvrdíme mazanie označených záznamov.

Oz	Porad	Stred	Číslo položky	Názov položky	Počet MJ
	0	SU	HM.2	Titanová beloba 828	25,395
>>	0	VK	F.1001	Farba ABC	1,000
	0	SU	SU.2001	Surovina A	0,250
	0	SU	SU.2002	Surovina B	0,350
	0	SU	SU.3001	Surovina C	0,400
	0	SU	SU.4001	Surovina D	0,400

Kópia iného výrobku – so známym zložením

Ak potrebujeme zadať **iný výrobok**, ktorý bude obsahovať väčšinu položiek z nejakej „receptúry“, môžeme si pomôcť tlačítkom **KÓPIA PODP.**

Pred jeho stlačením sa nastavíme na žltý riadok danej „receptúry“ a potom aktivujeme tlačítko a vyberieme v zozname príslušný výrobok.

t MJ	[F2] CENA z NADP.	[F4] VÁHA z PODP.
0,00	[F3] ZOBRAZENIE	KALK. VÝDAJ
0,00	[Q] KÓPIA PODP.	ZOZNAM PRIDAJ
Odbyt.cena/MJ		Odbyt.cena celkovo
0,000		0,000

Následne obsah receptúry upravíme, doplníme surovinu, vymažeme surovinu....

Zobrazenie len zložených položiek výrobkov

Pri väčšom počte položiek je možné prepnúť zobrazenie, tak že vidíme a listujeme len v zozname zložených položiek.

A to cez **kláves F3**, alebo tlačítkom **F3ZOBRAZENIE**.

t MJ	[F2] CENA z NADP.	[F4] VÁHA z PODP.
0,00	[F3] ZOBRAZENIE	KALK. VÝDAJ
0,00	[Q] PREPÍNANIE ZOBRAZENIA POLOŽIEK	PRIDAJ
Počet MJ		Odbyt.cena/MJ
0,272		0,000

Späť na zobrazenie všetkých položiek sa dostaneme tým istým tlačítkom.

Príklad zobrazenia len výrobkov....

Oz	Porad	Stre	Číslo položky	Názov položky	Počet MJ
>>	0	VK	FF87.T1234.201ST.H	246923316231	1,000
>>	0	VK	FF35.T5002.189GL.H	246923554860	1,000
>>	1	VK	FF35.T5002.189GL.H	246923554860	1,000
>>	0	VK	F.1001	Farba ABC	1,000

Príjem zloženej položky, odpočet spotrebovaných položiek:

V menu VSTUP/OPRAVA potvrdíme Príjemky. Prijmeme hotové výrobky na sklad (doporučujeme samostatné číslovanie). Po zadaní príjmu vytvoríme výdaj spotrebovaných položiek, cez kláves <Q> spustíme funkciu Výdajka z podpoložiek. Program automaticky vytvorí výdajky na zadefinované komponenty.

Mazanie niektorej zložky zozloženej položky: Cez kláves <M> sa označí riadok na mazanie a po <ESC> a potvrdení otázky sa riadok vymaže.

Mazanie celej zloženej položky (celá „receptúra“): Nastavte kurzor na farebný riadok položky, kláves <M> sa označí riadok na mazanie a po <ESC> a potvrdení otázky sa riadok aj spodpoložkami vymaže.

Poznámka: Modul Zloženie položky nie je dodávaný v základnej verzii. Dodáva sa ako samostatné rozšírenie modulu PROLEM.

Recyklačný fond , využite funkcie „Zloženie položky“.

Pre automatizované vkladanie položky „recyklačný fond“ k tovaru, ku ktorému je nutné túto položku účtovať, je možné využiť jednoduché nastavenie.

Predpokladom je najpr si založiť „skladové karty“ na recyklačný fond. Buď jednu kartu alebo aj viac kariet podľa potrieb pre každú skupinu tovarov.

„Napojenie“ výrobku ku karte recyklačného fondu vykonáte cez opravu karty (treba doplniť cez tlačítko ????? položku KARTA OBALU). V tejto položke „karta obalu“ napr. cez F vyberieme a zvolíme príslušnú kartu recyklačného fondu.

Pri „predaji“ cez registračnú pokladňu alebo pri fakturácii tovaru je položka recyklačného fondu automaticky vložená k predávanej položke.

Sek	Suma SKK	Č.materiálu	Názov položky
1	65,00	1001	KAZETA
1	50,00	9991	Recyklačný fond výrobky 1000

3				
4	C	KAZETA	1.00ks	86.00 Sk
5	C	Recyklačný fond výrobky 100	1.00	40.00 Sk

Vkladanie položky „recyklačný fond“ je možné aj bez uvedenej funkcie, ktorá len zjednodušuje obsluhu činnosť.